3. Electrical Parts List

*S.N.A. : Service Not Available

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks

**** MM-S8 Parts List ****

	3809-001372	CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,22P,1.25MM,UL28	
	3809-001434	CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,12P,1.25MM,UL28	
	3809-001477	CABLE-FLAT;30V,80C,250MM,14P,1MM,UL20696	
	AH26-00243A	TRANS POWER;-,MM-S8,-,-,225V,-,-,-,60HZ,	
	AH31-00039A	MOTOR FAN;C151BK10A2430,RDM5015S,0.12A,-	
	AH39-00023A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,51004-03,51004-03,	
	AH39-00257A	POWER CORD;Z-88,-,CP2,250V,2.5A,1830MM/1	
	AH39-00320C	CBF COAXIAL CABLE;MAX-L68,110REC,-,1007#	
	AH40-00043A	TUNER-PACK ASSY;KST-MJ114LS1-60,FM/MW/LW	
	AH42-20001P	ANT LOOP;-,KS971120-01,18.5UH##10%,-	
	AH59-01159B	**REMOCON-ASSY;MM-S8,SAMSUNG,-,-,27KEY,-,-**	
	AH59-00138M	**DECK-MECHA ASSY;-,CMS-SD100,-,-,-,-,CD D**	
	AH31-00030B	MOTOR DC;-,RF-300E-1D390,-,-,-,-,-,-,	
	AH59-00138Q	CD-DECK ASSY;-,CMS-C31PG4,-,-,-,-,CD D	
	AH30-00050A	PICK UP;SOH-AAH,-,-,-,-,CMS-C31PG4	
	AH91-00004A	**ASSY DECK-CD;-,-,CMS-SD100**	
	3409-001119	SWITCH-DETECTOR;5V DC,1.0A,DPST,30gf,-	
	3809-001400	FPC CABLE-FLAT;30V,80C,80,17P,1MM,UL2069	
	AH92-01667A	**ASSY PCB;EVE-1,-**	
IC106	1003-001162	IC-MOTOR DRIVER;KA3082,SIP,10PIN,25MIL,D	
DX1	2802-000211	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,TP,10.0x	
CN102	3708-001394	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;11P,1MM,ANGLE,SN	
CW105	3708-001758	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;14P,1MM,STRAIGHT,S	
CN101	3708-001773	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1MM,ANGLE,PRE/	
CN103	3711-000471	CONNECTOR-HEADER;3WALL,4P,1R,2mm,STRAIGH	
	3711-000906	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,ANGLE,SN	
CN104	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CW106	AH39-00103A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,5295,51004,8P,210M	
D101	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,D	
D102	0403-000352	DIODE-ZENER;UZ4.7BM,4.7V,4.4-5.0V,500mW,	
Q103	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q101	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q102	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
IC103	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934	
IC107	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;KA9258D,SOP,28P,-,SINGLE	
IC105	1003-001502	IC-MOTOR DRIVER;FAN8420D3,SSOPH,28P,295M	
IC102	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
R403	2001-000515	R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R402	2001-000515	R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R401	2001-000515	R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R301	2001-000666	R-CARBON;33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R302	2001-000666	R-CARBON;33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R133	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R101	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
J30	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J3	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J29	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J28	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J31	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J9	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW61	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW62	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J10	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J20	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J27	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J26	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J22	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J21	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J25	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J24	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J23	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J19	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R423	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R420	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R409	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R408	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R407	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R406	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R414	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R413	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R412	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R404	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R425	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R424	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R129	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R122	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R120	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R119	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R115	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R125	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R118	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R109	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R105	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FREE	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R422	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R421	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R121	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R107	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R106	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R112	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R114	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R416	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
R126	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
R110	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R117	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R108	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R303A	2007-000483	R-CHIP;1ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R303	2007-000483	R-CHIP;1ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R130	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R124	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116	2007-001206	R-CHIP;82Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
R131	2007-001656	R-CHIP;16Kohm,1%,1/8W,TP,2012	
R132	2008-000140	R-FUSIBLE;2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,3.5x9.4mm	
C421	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
C141	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
C124	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C128	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C304	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C303	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C302	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C301	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C401	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C410	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C412	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C423	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C140	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C105	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C106	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C121	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C122	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C139	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C137	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C135	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C134	2203-000178	C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C129	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C127	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C115	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C114	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C420A	2203-000357	C-CERAMIC,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C420	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C419	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C120	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C104	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C109	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C433	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C432	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C431	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C138	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C404	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C403	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C117	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C108	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C107	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C125	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C112	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C406	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C119	2203-001630	C-CERAMIC,CHIP;330nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C110	2203-001640	C-CERAMIC,CHIP;0.39nF,10%,50V,X7R,TP,160	
C118	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C116	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C111	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C126	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C308A	2401-000650	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C103	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
C418	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C417	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C307	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C306	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C305	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C123	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C142	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C308	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
C313	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C314	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C409	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C411	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C416	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C422	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C216	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C130	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C130	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C131	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C132	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C133	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C136	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C215	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C312	2401-001969	C-AL;470uF,20%,25V,GP,TP,10x12.5,5	
C113	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
	AH59-01238B	**SPEAKER SYSTEM;PSS8E,-,-,-,-,-,-,ELS,SPE**	
	AH81-01066A	A/S PART-SPK SYSTEM;PSS8E,-,-,SPK SYSTEM	
	AH81-01066B	A/S PART-FRONT PANEL;PSS8E,-,-,FRONT PAN	
	AH81-01066C	A/S PART-FRONT DECO;PSS8E,-,-,FRONT DECO	
	AH81-01066D	A/S PART-NET FRAME;PSS8E,-,-,NET FRAME,-	
	AH81-01066E	A/S PART-TWEETER DECO;PSS8E,-,-,TWEETER	
	AH81-01066F	A/S PART-NET DECO;PSS8E,-,-,NET DECO,-,-	
	AH81-01066G	A/S PART-UNIT WOOFER;PSS8E,-,-,UNIT WOOF	
	AH81-01066H	A/S PART-UNIT TWEETER;PSS8E,-,-,UNIT TWE	
	AH81-01066J	A/S PART-CUSHION TOP;PSS8E,-,-,CUSHION T	
	AH81-01066K	A/S PART-CUSHION BOTTOM;PSS8E,-,-,CUSHIO	
	AH81-01066L	A/S PART-WOOD CABINET;PSS8E,-,-,WOOD CAB	
	AH81-01066M	A/S PART-NET WORK ASS'Y;PSS8E,-,-,NET WO	
	AH92-01331B	**ASSY PCB-TAPE;MM-S8,TAPE**	
JIC1	1201-001899	IC-PREAMP;HA12237F,QFP,40P,7X7MM,-,-,PLA	
JCON2	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25mm,STRAIGH	
JCON3	3708-001029	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;9P,1.25mm,STRAIGHT	
JL1R	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JL1L	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JT1	AH26-10003C	TRANS TRAP-COIL;PCHNS-5371EQJ,BIAS-TRAP,	
JCON1	AH39-00360A	LEAD CONNECTOR ASSY;MM-Z100,1533#28,-,6P	
JD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JZD1	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,D	
JQ5R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ5L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ9	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
JQ8	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
JQ11	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ10	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ3	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
JR18	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR19	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR12	2001-000020	R-CARBON(S);22ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
JR26L	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR26R	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR27R	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR27L	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR33	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR25R	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR25L	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR40	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR2	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR1	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR7R	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR7L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR24R	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR24L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR14	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR35	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR9	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR31R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR30L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR30R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR31L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR13	2001-000456	R-CARBON;2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
JR8	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR34	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR3	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR28R	2001-000563	R-CARBON;27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR28L	2001-000563	R-CARBON;27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR10	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR20	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR17	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR4R	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR4L	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR41	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR39	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR38	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR37	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR36	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
JR11R	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR11L	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR29L	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR29R	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR32R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR32L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR16	2001-001000	R-CARBON;82Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR21	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JR23	2001-001178	R-CARBON(S);680ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JR22	2001-001178	R-CARBON(S);680ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JC19R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC19L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC17R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC17L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC4R	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC4L	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC15R	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC15L	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC22R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC22L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC11R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC11L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC18R	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC18L	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC13R	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC13L	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC8	2301-000390	C-FILM,PEF;15nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,-	
JC6	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC5	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC27	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
JC24	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
JC30	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JC10	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JC3	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC23	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC16R	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC16L	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC9R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC9L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC7	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC20R	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC20L	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JL2	2701-000298	INDUCTOR-AXIAL;470uH,10%,4.2x9.8mm	
	AH92-01860B	**ASSY PCB;MM-S80,MAIN PCB ASSY**	
MAD4	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD3	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD2	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD1	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MQ8	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
MQ5	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
Q36FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q36FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q31FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q29FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q29FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q31FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q34FR	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q34FL	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q32FR	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q32FL	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
ULD3	0601-001432	LED;ROUND,BLUE,3mm,455nm	
ULD2	0601-001432	LED;ROUND,BLUE,3mm,455nm	
ULD6	0601-001804	LED;ROUND,WHITE,5MM,452NM,5X8.3MM	
ULD5	0601-001804	LED;ROUND,WHITE,5MM,452NM,5X8.3MM	
OJ1	0603-001069	OPTIC TRANSMITTER;5V,8Mb/s,-,-17dBm,660n	
IC301	1203-000276	IC-POSI.FIXED REG.;7805,TO-220,3P,-,PLAS	
R200	2003-000807	R-METAL OXIDE(S);82ohm,5%,2W,AA,TP,4x12m	
AC1	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
AC2	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
AC6	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
CC3	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
AC13	2401-001361	C-AL;470uF,20%,16V,BP,TP,13x20mm,5m	
AC23	2401-001925	C-AL;2200uF,20%,25V,GP,BK	
AC22	2401-001925	C-AL;2200uF,20%,25V,GP,BK	
MC7	2401-001959	C-AL;4700uF,20%,25V,GP,TP,18x35.5,7	
AC20	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM	
AC19	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM	
UX1	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
UX2	2802-001174	RESONATOR-CERAMIC;10MHZ,0.5%,BK,8X3.5X3M	
OC1	2901-001139	FILTER-EMI ON BOARD;50V,.5A,-,390PF,7X2.	
UVR2	3406-001047	SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5mA,-,12mm	
RE3	3501-001008	RELAY-POWER;12VDC,530MW,10000MA,1FORMC,1	
AFU2	3601-000170	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,GLASS,	
FU7	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU6	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU5	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU4	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU3	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
CWM3	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25mm,STRAIGH	
CWM7	3708-000411	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;12P,1.25MM,STRAIGH	
CCW2	3708-000454	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25mm,STRAIGH	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
LCD1	3708-000496	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;20P,1mm,ANGLE-F,SN	
CWM4	3708-001033	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25MM,STRAIGH	
CCW1	3708-001758	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;14P,1MM,STRAIGHT,S	
CWM1	3710-001955	CONNECTOR-SOCKET;20P,1R,2.5MM,ANGLE,TIN,	
ACW1	3711-000190	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,7.92MM,STRA	
FANW1	3711-000820	CONNECTOR-HEADER;BOX,2P,1R,2.5MM,STRAIGH	
CWM8	3711-000907	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CWM5	3711-001137	CONNECTOR-HEADER;BOX,8P,1R,2mm,STRAIGHT,	
ACW3	3711-003113	CONNECTOR-HEADER;BOX,9P,1R,2.5mm,STRAIGH	
ACW2	3711-004848	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,7.92MM,STRAIG	
CWM2	3711-005373	CONNECTOR-HEADER;BOX,20P,1R,2.5MM,STRAIG	
SPKJ1	3716-001191	TERMINAL-BLOCK;SOLDER,4P,9.1MM,60V,7A	
HJACK	3722-000351	JACK-PHONE;11P,3.5PI,AG,BLK,-	
AUX1	3722-000377	JACK-PIN;4P/2C,3.5mm,SN,BLK,#16~22	
RM1	AC59-60060A	MODULE REMOCON;GP1U281R,SHARP,38KHZ,-,-,	
LCD	AH07-00104A	LCD;GY1302A1FSN7W,MM-S8,-,74*71*2.	
AL2	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-;DR(6.5*7.5),-,	
AL1	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-;DR(6.5*7.5),-,	
AL3FR	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-	
AL3FL	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-	
A	AH39-50001D	WIRE HARNESS;,1007#24,200MM,RED	
B	AH39-50001L	WIRE HARNESS;RING,1007#24,200MM,BLK	
C	AH39-50001L	WIRE HARNESS;RING,1007#24,200MM,BLK	
	AH39-50001N	WIRE HARNESS;RING,1007#24,250MM,BLK	
	AH61-01140B	BRACKET-HEAT SINK;HT-SK6,SPTE 0.5T,-,-,-	
	AH61-01351A	HOLDER-LCD;MM-S8,ABS 94HB,-,-,-,WHT,-	
	AH61-01352A	HOLDER-COMM;MM-S8,ABS 94HB,-,-,-,WHT,-	
	AH61-01354A	HOLDER-IC;MM-S8,PBT,-,-,-,BLK,-	
TS2	AH61-40022A	STUD-TAP;-,T0.5,BT2,-,-,-,-	
TS1	AH61-40022A	STUD-TAP;-,T0.5,BT2,-,-,-,-	
	AH62-00093A	HEAT SINK-M;MM-S8,AL EXTR,-,-,-,-,-	
	AH62-00099A	HEAT SINK-TR;MM-S8,AL EXTR,-,-,-,-,-	
	AH63-00599A	FILTER-LCD;MM-S8,KIMO,120,-,-,-,-	
	AH67-00223A	LENS-LCD;MM-S8,PMMA,CLEAR,-,-,-,-	
	AH81-01256B	A/S-FRONT PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,FRON	
	AH81-01256C	A/S-SUB PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,SUB PC	
	AH81-01265A	A/S-MAIN PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,MAIN	
ZD05	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD18	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
HD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
MAD21	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD20	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD14	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
HD2	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D48	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D47	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D45	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD22	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UUD1	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD20	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD15	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD13	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD25	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD24	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD23	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D30	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D030RR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D030RL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D020FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D020FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D010FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D010FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D31	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D44	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D38FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D38FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D35FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D32	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D33	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D35FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
DD2	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD13	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD15	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD551	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD552	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MD553	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AD1	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AD3	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D40FR	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
DD1	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D42	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D41FL	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD6	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD7	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD8	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD9	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD10	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD11	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD12	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD5	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
D40FL	0402-000309	DIODE-RECTIFIER;1SR154-400,400V,1A,SOD-1	
D41FR	0402-000309	DIODE-RECTIFIER;1SR154-400,400V,1A,SOD-1	
UZD1	0403-000342	DIODE-ZENER;UZ3.6BSA,3.6V,3.47-3.68V,500	
MZD4	0403-000361	DIODE-ZENER;UZ6.2BSB,6.2V,5.99-6.24V,500	
MZD2	0403-000377	DIODE-ZENER;UZP10B,10V,9.4-10.6V,1W,DO-4	
ZD06	0403-000379	DIODE-ZENER;UZP12B,12V,11.4-12.6V,1W,DO-	
MZD1	0403-000379	DIODE-ZENER;UZP12B,12V,11.4-12.6V,1W,DO-	
AZD1	0403-000393	DIODE-ZENER;UZP5.1B,5.1V,4.8-5.4V,1W,DO-	
UZD2	0403-000398	DIODE-ZENER;UZP8.2B,8.2V,7.7-8.7V,1W,DO-	
FZD1	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP	
AZD6	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP	
ZD6FR	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD6FL	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD5FR	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD5FL	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
MZD3	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD7FL	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD9	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD8	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD7FR	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD8FL	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD8FR	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD2	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD3	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD4	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD7	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD6	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD5	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
Q23FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q25FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q25FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q47	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q23FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
MQ12	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
MQ4	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q22FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q22FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q26FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q28FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q28FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q26FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q21FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q21FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q40	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q16	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q13	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
UQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QM1R	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QM1L	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ6	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ7	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ9	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
CQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
CQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
MQ10	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q39	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q15	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q14	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
MQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q35RR	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q35RL	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q19FR	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
AQ19FL	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
MQ6	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q17RR	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
Q17RL	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
HQ2	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
HQ1	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
Q44FR	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
Q44FL	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
MQ7	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
UQ3	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
UQ10	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q38RR	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q12	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
MQ9	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
CQ1	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q43FR	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
Q43FL	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
MQ3	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
IC6	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
FIC2	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC2	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
HIC1	1201-001285	IC-OP AMP;4556,SOP,8P,150MIL,+/-18V,100d	
FIC1	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7440D,SOP,28,18.	
WIC1	1204-002114	IC-AUDIO PROCESSOR;NJM2700G-TE1,SOP,40P,	
R99FL	2001-000019	R-CARBON(S);10ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
R99FR	2001-000019	R-CARBON(S);10ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
AR12	2001-000020	R-CARBON(S);22ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
UR16	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR15	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR14	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR85	2001-000037	R-CARBON(S);330OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR86	2001-000037	R-CARBON(S);330OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR64	2001-000111	R-CARBON;150ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR17	2001-000117	R-CARBON(S);68ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
JW21	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JW106	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JW105	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR17	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR13	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR258	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR257	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
RM1L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR323	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR322	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR321	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR320	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR319	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR313	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR312	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR308	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR19	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R44	2001-000894	R-CARBON;6.8ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR4	2001-001004	R-CARBON;82ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
AR10	2001-001050	R-CARBON(S);1.5Kohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.	
MR9	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
MR8	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR7	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR13	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR16	2001-001114	R-CARBON(S);270ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR15	2001-001114	R-CARBON(S);270ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
UR311	2001-001140	R-CARBON(S);39ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
AR18	2001-001140	R-CARBON(S);39ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
MAD16	2003-000603	R-METAL OXIDE(S);270ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
MR555	2003-000603	R-METAL OXIDE(S);270ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R43	2003-000614	R-METAL OXIDE(S);27ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x9	
MR551	2003-000708	R-METAL OXIDE(S);47OHM,5%,1W,AA,TP	
MR552	2003-000708	R-METAL OXIDE(S);47OHM,5%,1W,AA,TP	
R37FR	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R37FL	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R34FR	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R34FL	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW193	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW198	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW205	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR10	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW172	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW191	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR200	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR201	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FC201	2007-000068	R-CHIP;470Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR70	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR67	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR5	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR11	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR71	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R79RR	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R79RL	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR72	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR10	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR327	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR325	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR20	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR17	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR260	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR26	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR259	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR255	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR254	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR261	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR60	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR29	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR28	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR27	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR262	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR253	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR22	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR01	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UF24	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR26	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR25	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR23	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR252	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR251	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR250	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR25	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR24	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR209	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR210	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR211	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR300	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR303	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR208	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM2L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM2R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR19	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR200	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR207	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR87	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR9	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR90	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR91	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR6	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR84	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR304	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR307	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR54	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR82	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR83	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R84FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR5R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR11	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR6	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R118RL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R118RR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR5L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR14	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR2	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR21	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR22	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR27	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R41FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R63	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R65	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R71	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R84FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R41FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R39	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R40FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R40FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR14	2007-000338	R-CHIP;120Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R64	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR7R	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR7L	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR5	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR3	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR4	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR12	2007-000401	R-CHIP;150ohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR6	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR12	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR19	2007-000457	R-CHIP;18Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM1R	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR66	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR69	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR1	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR7	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R76RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R117FL	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R117FR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R139RL	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R139RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR63	2007-000477	R-CHIP;1Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR3	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR263	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R88FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R88FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R76RL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R42	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR8	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR318	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR317	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR316	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR315	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR314	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR6R	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR6L	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR3R	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR3L	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR20	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR11	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R35FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R35FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R32FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR1	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R32FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR15	2007-000498	R-CHIP;2.2Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR62	2007-000498	R-CHIP;2.2Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR73	2007-000518	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR1	2007-000565	R-CHIP;220Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR2	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR131	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR13	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R114RR	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR5	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
CR6	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R114RL	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R36FR	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R36FL	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R33FR	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R33FL	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R62	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R67	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR301	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR302	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR7	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR1	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR3	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR1	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR2	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR17	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR25	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR27	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR28	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR18	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R83FR	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R83FL	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R82FR	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R82FL	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R200R	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R200L	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR16	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR8	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR3	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR74	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R96FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R96FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R94FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R94FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R91FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R91FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R93FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R93FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R70	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R69	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R61	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR2	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR1	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR309	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R81RR	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R81RL	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR310	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR4	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR9	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR2	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR9	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR21	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R68	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R66	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR26	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R89FR	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R89FL	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R86FR	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R86FL	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R119RR	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R75RL	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R75RR	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR10	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR11	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR23	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR6	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR7	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR10	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR4	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR13	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR2	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR3	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR4	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR5	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR14	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R87FL	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R87FR	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR75	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR6	2007-001024	R-CHIP;560Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R80RR	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R80RL	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R78RR	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R78RL	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR9	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR4	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR22	2007-001118	R-CHIP;680ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR305	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR306	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR76	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R72	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR29	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR2	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR1	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR65	2007-001201	R-CHIP;820ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR324	2007-001201	R-CHIP;820ohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR12	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR5	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
UR329	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
UR328	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
R98FR	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R98FL	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R97FR	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R97FL	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
MC6	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
MC2	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
MC1	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
CC4	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,-,12.5x4m	
EC3	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
EC2	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
UC28	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC27	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC26	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C400	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C401	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC25	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
AC25	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC3	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC1	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC9	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC18	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC17	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC8	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC7	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC6	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC5	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC4	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC13	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC20	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC19	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC28	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC26	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC17	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC12	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC11	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC10	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC9	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC8	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
HC16	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC15	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC12	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC2	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC12	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C46FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C46FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C45FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C45FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C41RR	2203-000533	C-CERAMIC,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C41RL	2203-000533	C-CERAMIC,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC200	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC4	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC5	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC15	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC13R	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
EC1	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC12L	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC12R	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC13L	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
OC2	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
HC14	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
HC13	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44RR	2203-000710	C-CERAMIC,CHIP;0.002NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
C44RL	2203-000710	C-CERAMIC,CHIP;0.002NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
WC14	2203-000761	C-CERAMIC,CHIP;330nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
HC9	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC8	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C57R	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C57L	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC11	2203-000802	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC32	2203-000892	C-CERAMIC,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC24	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC23	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC22	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC21	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
UC19	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC11	2203-001036	C-CERAMIC,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC10	2203-001036	C-CERAMIC,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C33FR	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C33FL	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
UC7	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC6	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC24	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC23	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC21	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC20	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
WC13	2203-002494	C-CERAMIC,CHIP;470nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
C47FL	2303-000312	C-FILM,PPF;100nF,5%,63V,TP,7.5x12.5x3.5,	
C47RR	2303-000312	C-FILM,PPF;100nF,5%,63V,TP,7.5x12.5x3.5,	
OC3	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
FC17	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
WC10	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC21	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC20	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AC30	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
	2401-000759	C-AL;220nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC8	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
MC14	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
AC27	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
AC16	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
HC7	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC10	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC1	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC29	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC3	2401-001887	C-AL;100nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
HC2	2401-001887	C-AL;100nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
CC7	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC11	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC6	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
MC11	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
MC9	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
WC17	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
CC6	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC15	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC24	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC3	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
CC5	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C44	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC4	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C43RR	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C43RL	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C40RR	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C40RL	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
WC9	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
MC15	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C38	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
AC11	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
FC4	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC31	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC30	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC3	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC29	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
WC26	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
WC25	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC7	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC6	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC5	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC16	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC15R	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC15L	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
CC1	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
AC12	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC28	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC27	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC22R	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC22L	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC18	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
CC2	2401-001931	C-AL;220nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
AC10	2401-001938	C-AL;22uF,20%,25V,GP,TP,5x11mm,5mm	
UC16	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
UC15	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
UC14	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
CC9	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
MC16	2401-001965	C-AL;470nF,20%,50V,BP,TP,4x7mm,5mm	
EC4	2401-001968	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CC8	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x9,5mm	
HL1	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm	
HL2	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm	
OC1	3301-000297	BEAD-AXIAL;3.6x1.2x5.7mm,1400,2900G	
HB3	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
HB2	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
HB1	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
FB1	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
USW5	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW4	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW3	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW6	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW7	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW8	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW9	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW10	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW11	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW12	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW2	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW14	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW13	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FU7-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU6-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
FU5-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
AFU2-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU3-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU4-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
UIC1	AH11-00100A	MASK ROM;LC877348A-52K8,MM-S8,-,-,QFP,-	
OIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
	AH97-00900Z	**ASSY-CA'DECK;-,MM-S8,ASSY CA'DECK**	
JCW1-1	3809-001279	CABLE-FLAT;30V,80C,200MM,17P,1.25MM,UL28	
	3809-001282	CABLE-FLAT;30V,80C,80MM,9P,1.25MM,UL2896	
	6003-000276	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L10,ZPC(YEL),SWC	
	AH59-01087A	DECK-CASSETTE;CMAL1Z230A,MM-B4,-,-,DC12V	
	AH81-00543A	A/S-R/P HEAD ASS'Y;HADKH5655A,F513-853,R	
	AH81-00543C	A/S-F/R BELT;FF19S-31,FF19S-31,F/R BELT,	
	AH81-00543D	A/S-SOLENOID;F765-292,F765-292,SOLENOID,	
	AH81-00543E	A/S-ROLLER PINCH BLK R;F514-129,F514-129	
	AH81-00543F	A/S-ROLLER PINCH BLK L;F514-130,F514-130	
	AH81-00543H	A/S-REEL SENSOR;SG-107F3;KODENSHI,-,REEL	
	AH81-00543J	A/S-LEAF S/W-WHITE;SPLFF,-,LEAF S/W-WHIT	
	AH81-00543K	A/S-LEAF S/W-BLK;SPLFF1,-,LEAF S/W-BLK,-	
	AH81-00733A	A/S-MAIN BELT;MAIN BELT,-,-,-,-,-	
	AH81-00734A	A/S-MOTOR;CCM09-120L-1-2,-,-,-,-,-	
	AH60-10020D	SCREW;-,-,L8,YEL,+,-,-,M2.6,-,-	
	AH61-00896A	BRACKET-DECK L;MM-B9,SECC ,T 1.0,-,-,-,-	
	AH61-00897A	BRACKET-DECK R;MM-B9,SECC ,T 1.0,-,-,-,-	
	AH63-00408A	SHIELD-MOTOR;MM-B9,SX 0.3T,-,-,-,-	

**** MM-ZS8 Parts List ****

	3809-001372	CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,22P,1.25MM,UL28	
	3809-001434	CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,12P,1.25MM,UL28	
	3809-001494	CABLE-FLAT;30V,80C,250MM,17P,1MM,UL20696	
	AH26-00243A	TRANS POWER;-,MM-S8,-,-,225V,-,-,-,60HZ,	
	AH31-00039A	MOTOR FAN;C151BK10A2430,RDM5015S,0.12A,-	
	AH39-00257F	POWER CORD;MAX980,-,CP2,250V,2.5A,1830MM	
	AH39-00320C	CBF COAXIAL CABLE;MAX-L68,110REC,-,1007#	
	AH40-00043A	TUNER-PACK ASSY;KST-MJ114LS1-60,FM/MW/LW	
	AH42-20001P	ANT LOOP;-,KS971120-01,18.5UH##10%,-	
	AH59-01159E	**REMOCON-ASSY;MM-ZS8,SAMSUNG,-,-,28KEY,-,**	
	AH59-00138N	**DECK-MECHA ASSY;-,CMS-SD100,-,-,-,-,DVD**	
	AH31-00030B	MOTOR DC;-,RF-300E-1D390,-,-,-,-,-,-,	
	AH59-00138Q	CD-DECK ASSY;-,CMS-C31PG4,-,-,-,-,CD D	
	AH30-00050A	PICK UP;SOH-AAH,-,-,-,-,CMS-C31PG4	
	AH91-00004A	**ASSY DECK-CD;-,-,CMS-SD100**	
	3409-001119	SWITCH-DETECTOR;5V DC,1.0A,DPST,30gf,-	
	3809-001400	FPC CABLE-FLAT;30V,80C,80,17P,1MM,UL2069	
	AH39-00104A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,35023,51004,5P,200	
	AH92-01667C	**ASSY PCB;EVZ-1,MP3**	
IC106	1003-001162	IC-MOTOR DRIVER;KA3082,SIP,10PIN,25MIL,D	
C215A	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C215	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C206A	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
DX1	2802-000211	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,TP,10.0x	
CW105	3708-001376	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1MM,STRAIGHT-F	
CN102	3708-001394	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;11P,1MM,ANGLE,SN	
CN101	3708-001773	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1MM,ANGLE,PRE/	
CN103	3711-000471	CONNECTOR-HEADER;3WALL,4P,1R,2mm,STRAIGH	
	3711-000906	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,ANGLE,SN	
CN104	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CW106	AH39-00103A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,5295,51004,8P,210M	
D101	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,D	
D102	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,D	
Q103	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q101	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q102	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
IC103	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934	
IC107	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;KA9258D,SOP,28P,-,SINGLE	
IC105	1003-001502	IC-MOTOR DRIVER;FAN8420D3,SSOPH,28P,295M	
CW105	1105-001339	IC-DRAM;11L1644,4Mx4Bit,TSOP,24P,300MI	
IC102	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
IC101	1204-001885	IC-DECODER;S5L9276,LQFP,64P,-,PLASTIC,3.	
R415	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R202	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R201	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R301	2001-000666	R-CARBON;33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R302	2001-000666	R-CARBON;33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R133	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R101	2001-001006	R-CARBON;82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
J30	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J3	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J29	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J28	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J31	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J9	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
JW61	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW62	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J27	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J10	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J17	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J26	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J22	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J21	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J20	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
J25	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J24	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J23	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J19	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R222	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R423	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R420	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R409	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R408	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R407	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R403	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
4406	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R401	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R402	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R419	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R418	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R417	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R226	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R225	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R224	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R223	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R425	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R424	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R124	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R129	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R122	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R120	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R119	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R115	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R126	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R118	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R109	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R105	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R113	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R422	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R421	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R121	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R107	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R106	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R114	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R126	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
R416	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
R110	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R117	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R108	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R303A	2007-000483	R-CHIP;1ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R303	2007-000483	R-CHIP;1ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R130	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R116	2007-001206	R-CHIP;82Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
R131	2007-001656	R-CHIP;16Kohm,1%,1/8W,TP,2012	
R132	2008-000140	R-FUSIBLE;2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,3.5x9.4mm	
C141	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
C421	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
C124	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C128	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C214	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C212	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C211	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C210	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C209	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C129	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C207	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C208	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C114	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C115	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C127	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C420	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C419	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C120	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C104	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C109	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C433	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C432	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C431	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C420A	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C138	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C404	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C403	2203-000626	C-CERAMIC,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C117	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
C108	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C125	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C112	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C204	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C406	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C119	2203-001630	C-CERAMIC,CHIP;330nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C110	2203-001640	C-CERAMIC,CHIP;0.39nF,10%,50V,X7R,TP,160	
C116	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C118	2203-001652	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C303	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C302	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C301	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C140	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C304	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C401	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C410	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C412	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C423	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C105	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C106	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C111	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C121	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C122	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C139	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C137	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C135	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C134	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C126	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C113	2203-005644	C-CERAMIC,CHIP;10000nF,10%,6.3V,X5R,TP,3	
C308A	2401-000650	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C103	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C307	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C417	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C418	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C306	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C305	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C123	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,3*5,2.5MM,TP	
C312	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
C142	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C313	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C314	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C409	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C411	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C416	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C422	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C308	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C130	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C131	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C132	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C133	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C136	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C206	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
L2	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4mm	
L1	2701-000111	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4mm	
	AH59-01238C	**SPEAKER SYSTEM;PSZS8E,-,-,-,-,ONE PACKIN**	
	AH81-01066A	A/S PART-SPK SYSTEM;PSS8E,-,-,SPK SYSTEM	
	AH81-01066B	A/S PART-FRONT PANEL;PSS8E,-,-,FRONT PAN	
	AH81-01066C	A/S PART-FRONT DECO;PSS8E,-,-,FRONT DECO	
	AH81-01066D	A/S PART-NET FRAME;PSS8E,-,-,NET FRAME,-	
	AH81-01066E	A/S PART-TWEETER DECO;PSS8E,-,-,TWEETER	
	AH81-01066F	A/S PART-NET DECO;PSS8E,-,-,NET DECO,-,-	
	AH81-01066G	A/S PART-UNIT WOOFER;PSS8E,-,-,UNIT WOOF	
	AH81-01066H	A/S PART-UNIT TWEETER;PSS8E,-,-,UNIT TWE	
	AH81-01066J	A/S PART-CUSHION TOP;PSS8E,-,-,CUSHION T	
	AH81-01066K	A/S PART-CUSHION BOTTOM;PSS8E,-,-,CUSHIO	
	AH81-01066L	A/S PART-WOOD CABINET;PSS8E,-,-,WOOD CAB	
	AH81-01066M	A/S PART-NET WORK ASS'Y;PSS8E,-,-,NET WO	
	AH92-01331B	**ASSY PCB-TAPE;MM-S8,TAPE**	
JIC1	1201-001899	IC-PREAMP;HA12237F,QFP,40P,7X7MM,-,-,PLA	
JCON2	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25mm,STRAIGH	
JCON3	3708-001029	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;9P,1.25mm,STRAIGHT	
JL1R	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JL1L	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JT1	AH26-10003C	TRANS TRAP-COIL;PCHNS-5371EQJ,BIAS-TRAP,	
JCON1	AH39-00360A	LEAD CONNECTOR ASSY;MM-Z100,1533#28,-,6P	
JD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
JZD1	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,5.1V,4.8-5.4V,500mW,D	
JQ5R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ5L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ9	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
JQ8	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
JQ10	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ11	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ3	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
JR18	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR19	2001-000008	R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR12	2001-000020	R-CARBON(S);22ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
JR26L	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR26R	2001-000241	R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR27R	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR27L	2001-000273	R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR33	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR25R	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR25L	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR40	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR2	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR1	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR7R	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR7L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR24R	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR24L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR14	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR35	2001-000435	R-CARBON;1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR9	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR5L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR31R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR30L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR30R	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR31L	2001-000449	R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR13	2001-000456	R-CARBON;2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
JR8	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR34	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR3	2001-000522	R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR28R	2001-000563	R-CARBON;27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR28L	2001-000563	R-CARBON;27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR10	2001-000591	R-CARBON;3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR20	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR17	2001-000660	R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR4R	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR4L	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR41	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR39	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR38	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR37	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR36	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR11R	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR11L	2001-000786	R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR29L	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR29R	2001-000890	R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR32R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR32L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
JR16	2001-001000	R-CARBON;82Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JR21	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JR23	2001-001178	R-CARBON(S);680ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JR22	2001-001178	R-CARBON(S);680ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
JC19R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC19L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC17R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC17L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC4R	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC4L	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC15R	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC15L	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC22R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC22L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC11R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC11L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC18R	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC18L	2301-000375	C-FILM,PEF;100nF,10%,TP,50V,11x12.5x6.5,	
JC13R	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC13L	2301-000379	C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,-	
JC8	2301-000390	C-FILM,PEF;15nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,-	
JC6	2301-000404	C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC5	2301-000407	C-FILM,PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,-	
JC27	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
JC24	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
JC30	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JC10	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP	
JC3	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC23	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC16R	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC16L	2401-001954	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC9R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC9L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC7	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC20R	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC20L	2401-002180	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JL2	2701-000298	INDUCTOR-AXIAL;470uH,10%,4.2x9.8mm	
	AH92-01860D	**ASSY PCB-MMZS8RH;MM-ZS8,MAIN PCB ASSY**	
MAD4	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD3	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD2	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MAD1	0402-000157	DIODE-RECTIFIER;1N5402,200V,3A,DO-201AD,	
MQ8	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
MQ5	0502-000303	TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32	
Q36FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q36FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q31FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
Q29FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q29FR	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q31FL	0502-001048	TR-POWER;KSD1691,NPN,1.3W,TO-126,BK,160	
Q34FR	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q34FL	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q32FR	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
Q32FL	0502-001210	TR-POWER;KSB1151,PNP,1300MW,TO-126S/L,S	
ULD3	0601-001432	LED;ROUND,BLUE,3mm,455nm	
ULD2	0601-001432	LED;ROUND,BLUE,3mm,455nm	
ULD5	0601-001804	LED;ROUND,WHITE,5MM,452NM,5X8.3MM	
ULD6	0601-001804	LED;ROUND,WHITE,5MM,452NM,5X8.3MM	
OJ1	0603-001069	OPTIC TRANSMITTER;5V,8Mb/s,-,-17dBm,660n	
IC301	1203-000276	IC-POSI.FIXED REG.;7805,TO-220,3P;-,PLAS	
R200	2003-000807	R-METAL OXIDE(S);82ohm,5%,2W,AA,TP,4x12m	
AC6	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
AC2	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
AC1	2201-002128	C-CERAMIC,DISC;4.7NF,20%,400V,Y5U,BK,15X	
CC3	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
AC13	2401-001361	C-AL;470uF,20%,16V,BP,TP,13x20mm,5m	
AC23	2401-001925	C-AL;2200uF,20%,25V,GP,BK	
AC22	2401-001925	C-AL;2200uF,20%,25V,GP,BK	
MC7	2401-001959	C-AL;4700uF,20%,25V,GP,TP,18x35.5,7	
AC20	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM	
AC19	2401-003887	C-AL;2200UF,20%,42V,GP,TP,18X35.5MM	
UX1	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
UX2	2802-001174	RESONATOR-CERAMIC;10MHZ,0.5%,BK,8X3.5X3M	
OC1	2901-001139	FILTER-EMI ON BOARD;50V,.5A,-,390PF,7X2.	
UVR2	3406-001047	SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5mA,-,12mm	
RE3	3501-001008	RELAY-POWER;12VDC,530MW,10000MA,1FORMC,1	
AFU2	3601-000170	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,GLASS,	
FU7	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU6	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU5	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU4	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
FU3	3601-000282	FUSE;250V,4A,TIME-LAG,GLASS,5.2x20m	
CWM3	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25mm,STRAIGH	
CWM7	3708-000411	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;12P,1.25MM,STRAIGH	
CCW2	3708-000454	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25mm,STRAIGH	
LCD1	3708-000496	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC,20P,1mm,ANGLE-F,SN	
CWM4	3708-001033	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25MM,STRAIGH	
CCW1	3708-001376	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1MM,STRAIGHT-F	
CWM1	3710-001955	CONNECTOR-SOCKET;20P,1R,2.5MM,ANGLE,TIN,	
ACW1	3711-000190	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,7.92MM,STRA	
FANW1	3711-000820	CONNECTOR-HEADER;BOX,2P,1R,2.5MM,STRAIGH	
CWM5	3711-001137	CONNECTOR-HEADER;BOX,8P,1R,2mm,STRAIGHT,	
ACW3	3711-003113	CONNECTOR-HEADER;BOX,9P,1R,2.5mm,STRAIGH	
ACW2	3711-004848	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,7.92MM,STRAIG	
CWM2	3711-005373	CONNECTOR-HEADER;BOX,20P,1R,2.5MM,STRAIG	
SPKJ1	3716-001191	TERMINAL-BLOCK;SOLDER,4P,9.1MM,60V,7A	
HJACK	3722-000351	JACK-PHONE;11P,3.5PI,AG,BLK,-	
AUX1	3722-000377	JACK-PIN;4P/2C,3.5mm,SN,BLK,#16~22	
RM1	AC59-60060A	MODULE REMOCON;GP1U281R,SHARP,38KHZ,-,-,	
LCD	AH07-00104A	LCD;GY1302A1FSN7W,MM-S8,-,74*71*2.	
AL2	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,	
AL1	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,	
AL3FR	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-	
AL3FL	AH27-90001A	COIL-SPRING;-,2.2UH,-,-,-,SPRING,-,-,-,-	
A	AH39-50001D	WIRE HARNESS;,1007#24,200MM,RED	
C	AH39-50001L	WIRE HARNESS;RING,1007#24,200MM,BLK	
B	AH39-50001L	WIRE HARNESS;RING,1007#24,200MM,BLK	
	AH39-50001N	WIRE HARNESS;RING,1007#24,250MM,BLK	
	AH61-01140B	BRACKET-HEAT SINK;HT-SK6,SPTE 0.5T,-,-,-	
	AH61-01351A	HOLDER-LCD;MM-S8,ABS 94HB,-,-,-,WHT,-	
	AH61-01352A	HOLDER-COMM;MM-S8,ABS 94HB,-,-,-,WHT,-	
	AH61-01354A	HOLDER-IC;MM-S8,PBT,-,-,-,BLK,-	
TS1	AH61-40022A	STUD-TAP;-,T0.5,BT2,-,-,-,-	
TS2	AH61-40022A	STUD-TAP;-,T0.5,BT2,-,-,-,-	
	AH62-00093A	HEAT SINK-M;MM-S8,AL EXTR,-,-,-,-,-,-	
	AH62-00099A	HEAT SINK-TR;MM-S8,AL EXTR,-,-,-,-,-,-	
	AH63-00599A	FILTER-LCD;MM-S8,KIMO,120,-,-,-,-	
	AH67-00223A	LENS-LCD;MM-S8,PMMA,CLEAR,-,-,-,-	
	AH81-01256B	A/S-FRONT PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,FRON	
	AH81-01256C	A/S-SUB PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,SUB PC	
	AH81-01265A	A/S-MAIN PCB ASS'Y;MM-S8,-,-,-,-,-,MAIN	
ZD05	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
UD18	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
HD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
MAD21	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD20	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD14	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
HD2	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D48	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D47	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D45	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD22	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UUD1	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD20	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD15	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
UD13	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD25	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD24	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
MAD23	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D30	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
D030RR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D030RL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D020FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D020FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D010FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D010FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D31	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D44	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D38FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D38FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D35FR	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D32	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D33	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
D35FL	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,225mA,SOD-323	
DD2	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD13	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD15	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD551	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD552	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MD553	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AD1	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AD3	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D40FR	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
DD1	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D42	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D41FL	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
MAD6	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD7	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD8	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD9	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD10	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD11	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD12	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
MAD5	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
D40FL	0402-000309	DIODE-RECTIFIER;1SR154-400,400V,1A,SOD-1	
D41FR	0402-000309	DIODE-RECTIFIER;1SR154-400,400V,1A,SOD-1	
UZD1	0403-000342	DIODE-ZENER;UZ3.6BSA,3.6V,3.47-3.68V,500	
MZD4	0403-000361	DIODE-ZENER;UZ6.2BSB,6.2V,5.99-6.24V,500	
MZD2	0403-000377	DIODE-ZENER;UZP10B,10V,9.4-10.6V,1W,DO-4	
ZD06	0403-000379	DIODE-ZENER;UZP12B,12V,11.4-12.6V,1W,DO-	
MZD1	0403-000379	DIODE-ZENER;UZP12B,12V,11.4-12.6V,1W,DO-	
AZD1	0403-000393	DIODE-ZENER;UZP5.1B,5.1V,4.8-5.4V,1W,DO-	
UZD2	0403-000398	DIODE-ZENER;UZP8.2B,8.2V,7.7-8.7V,1W,DO-	
FZD1	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP	
AZD6	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP	
ZD6FR	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD6FL	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD5FR	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD5FL	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
MZD3	0403-001079	DIODE-ZENER;UDZ3.9B,7%,200MW,SOD-323,TP	
ZD7FL	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD9	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD8	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD7FR	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD8FL	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
ZD8FR	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD2	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD3	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD4	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD7	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD6	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
FZD5	0403-001376	DIODE-ZENER;UDZ3.6B,3.6-3.845V,200mW,SOD	
Q23FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q25FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q25FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q47	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q23FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
MQ12	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
MQ4	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q22FL	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q22FR	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q26FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q28FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q28FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q26FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q21FR	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q21FL	0501-000294	TR-SMALL SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92	
Q40	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q16	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q13	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
UQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QM1R	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
QM1L	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ6	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ7	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
UQ9	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
CQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
CQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
MQ10	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q39	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
Q15	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q14	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
MQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q35RR	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q35RL	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q19FR	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
AQ19FL	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
MQ6	0501-000610	TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L,	
Q17RR	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
Q17RL	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
HQ2	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
HQ1	0501-002184	TR-SMALL SIGNAL;KTD1304,NPN,200mW,SOT-23	
Q44FR	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
Q44FL	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
MQ7	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
UQ3	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
UQ10	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q38RR	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q12	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
MQ9	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
CQ1	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
Q43FR	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
Q43FL	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
MQ3	0504-001003	TR-DIGITAL;KSR2003,PNP,300MW,22K/22K,TO-	
IC6	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
FIC2	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC2	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
HIC1	1201-001285	IC-OP AMP;4556,SOP,8P,150MIL,+/-18V,100d	
FIC1	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7440D,SOP,28,18.	
WIC1	1204-002114	IC-AUDIO PROCESSOR;NJM2700G-TE1,SOP,40P,	
R99FR	2001-000019	R-CARBON(S);10ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
R99FL	2001-000019	R-CARBON(S);10ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
AR12	2001-000020	R-CARBON(S);22ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
UR16	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR15	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR14	2001-000034	R-CARBON;220ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR85	2001-000037	R-CARBON(S);330OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR86	2001-000037	R-CARBON(S);330OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR64	2001-000111	R-CARBON;150ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
UR17	2001-000117	R-CARBON(S);68ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
JW21	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JW106	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
JW105	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR17	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
AR13	2001-000281	R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR258	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR257	2001-000290	R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
RM1L	2001-000429	R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
UR323	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR322	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR321	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR320	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR319	2001-000613	R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR313	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR312	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR308	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
AR19	2001-000734	R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R44	2001-000894	R-CARBON;6.8ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
FR4	2001-001004	R-CARBON;82ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm	
AR10	2001-001050	R-CARBON(S);1.5Kohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.	
MR9	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
MR8	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR7	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR13	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR16	2001-001114	R-CARBON(S);270ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
HR15	2001-001114	R-CARBON(S);270ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
UR311	2001-001140	R-CARBON(S);39ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
AR18	2001-001140	R-CARBON(S);39ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4m	
MR555	2003-000603	R-METAL OXIDE(S);270ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
MAD16	2003-000603	R-METAL OXIDE(S);270ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R43	2003-000614	R-METAL OXIDE(S);27ohm,5%,1W,AA,TP,3.3x9	
MR552	2003-000708	R-METAL OXIDE(S);47OHM,5%,1W,AA,TP	
MR551	2003-000708	R-METAL OXIDE(S);47OHM,5%,1W,AA,TP	
R37FR	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R37FL	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R34FR	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R34FL	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW193	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW198	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW205	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR10	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW172	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW191	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR200	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR201	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
FC201	2007-000068	R-CHIP;470Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR70	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR67	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR5	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR11	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR71	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R79RR	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R79RL	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR72	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR10	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR327	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR325	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR20	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR17	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR260	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR26	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR259	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR255	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR254	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR261	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR60	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR29	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR28	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR27	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR262	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR253	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR22	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR01	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UF24	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR26	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR25	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR23	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR252	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR251	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR250	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR25	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR24	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR209	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR210	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR211	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR300	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR303	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR208	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM2L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM2R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR19	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR200	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR207	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR87	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR9	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR90	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR91	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR6	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR84	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR304	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR307	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR54	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR82	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR83	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R84FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR5R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR11	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR6	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R118RL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R118RR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR5L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR14	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR2	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR21	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR22	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR27	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R41FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R63	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R65	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R71	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R84FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R41FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201L	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201R	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R39	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R40FL	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R40FR	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR14	2007-000338	R-CHIP;120Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R64	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR7R	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR7L	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR5	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR3	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR4	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR12	2007-000401	R-CHIP;150ohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR6	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR12	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR19	2007-000457	R-CHIP;18Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
RM1R	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR66	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR69	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR1	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR7	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R76RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R117FL	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R117FR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R139RL	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R139RR	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR63	2007-000477	R-CHIP;1Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR3	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR263	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R88FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R88FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R76RL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R42	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR8	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR318	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR317	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR316	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR315	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR314	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR6R	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR6L	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR3R	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR3L	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR20	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR11	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R35FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R35FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R32FR	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR1	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R32FL	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR15	2007-000498	R-CHIP;2.2Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR62	2007-000498	R-CHIP;2.2Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR73	2007-000518	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR1	2007-000565	R-CHIP;220Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR2	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR131	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR13	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R114RR	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR5	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR6	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R114RL	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R36FR	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R36FL	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R33FR	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R33FL	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R62	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R67	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR301	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR302	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR7	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR1	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR3	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR1	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
CR2	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR17	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR25	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR27	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR28	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR18	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R83FR	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R83FL	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R82FR	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R82FL	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R200R	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R200L	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR16	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR8	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR3	2007-000686	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR74	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R96FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R96FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R94FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R94FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R91FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R91FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R93FL	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R93FR	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R70	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R69	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R61	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR2	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR1	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR309	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R81RR	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R81RL	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR310	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR4	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR9	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR2	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR9	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR21	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R68	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R66	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR26	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R89FR	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
R89FL	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R86FR	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R86FL	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R119RR	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R75RL	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R75RR	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR10	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR11	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR23	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR6	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR7	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR10	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
HR4	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR13	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR2	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR3	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR4	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
WR5	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR14	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R87FL	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R87FR	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR75	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR6	2007-001024	R-CHIP;560Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R80RR	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R80RL	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R78RR	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R78RL	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR4	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
AR9	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR22	2007-001118	R-CHIP;680ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR76	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR306	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR305	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R72	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR29	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR2	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
FR1	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR65	2007-001201	R-CHIP;820ohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR324	2007-001201	R-CHIP;820ohm,5%,1/8W,TP,2012	
MR12	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
UR5	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
UR329	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
UR328	2007-001654	R-CHIP;10Mohm,1%,1/8W,TP,2012	
R98FR	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R98FL	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R97FR	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
R97FL	2007-008317	R-CHIP;0.15OHM,5%,1W,DA,TP,6432	
MC6	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
MC2	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
MC1	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
CC4	2201-000565	C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,,-,12.5x4m	
UC26	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC27	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC28	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C400	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C401	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC25	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
AC25	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC3	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC1	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC9	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC18	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC17	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC8	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC7	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC6	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC5	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
WC4	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC13	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC20	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC19	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC28	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC26	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
AC17	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC12	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC11	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
UC10	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC9	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
FC8	2203-000203	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
HC16	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC15	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC12	2203-000239	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC2	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC12	2203-000260	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C46FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C46FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C45FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C45FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44FR	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44FL	2203-000495	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C41RR	2203-000533	C-CERAMIC,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C41RL	2203-000533	C-CERAMIC,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC200	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
HC4	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC5	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC15	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC12L	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC12R	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC13L	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
FC13R	2203-000595	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
OC2	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
HC14	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
HC13	2203-000609	C-CERAMIC,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C44RR	2203-000710	C-CERAMIC,CHIP;0.002NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
C44RL	2203-000710	C-CERAMIC,CHIP;0.002NF,0.25PF,50V,C0G,TP	
WC14	2203-000761	C-CERAMIC,CHIP;330nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
HC9	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
HC8	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C57R	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C57L	2203-000787	C-CERAMIC,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
WC11	2203-000802	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC32	2203-000892	C-CERAMIC,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC24	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC23	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC22	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
WC21	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
UC19	2203-000979	C-CERAMIC,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC11	2203-001036	C-CERAMIC,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
FC10	2203-001036	C-CERAMIC,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C33FR	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C33FL	2203-001537	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
UC7	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC6	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC24	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC20	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC21	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
UC23	2203-001611	C-CERAMIC,CHIP;0.022nF,5%,50V,NP0,TP,201	
WC13	2203-002494	C-CERAMIC,CHIP;470nF,10%,16V,X7R,TP,2012	
C47RR	2303-000312	C-FILM,PPF;100nF,5%,63V,TP,7.5x12.5x3.5,	
C47FL	2303-000312	C-FILM,PPF;100nF,5%,63V,TP,7.5x12.5x3.5,	
OC3	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
FC17	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
WC10	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC21	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC20	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AC30	2401-000475	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
MC8	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
MC14	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
AC27	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
AC16	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
HC10	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC7	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
MC10	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC1	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C54RR	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC29	2401-001511	C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC3	2401-001887	C-AL;100nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
HC2	2401-001887	C-AL;100nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
CC7	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC11	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
HC6	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
MC11	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
MC9	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
WC17	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
CC6	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC15	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC24	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC3	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC4	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
C44	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
CC5	2401-001893	C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP	
AC100	2401-001895	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x11,2.5	
WC18	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
WC16	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
FC1	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C43RR	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C40RL	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C40RR	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C43RL	2401-001904	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm	
WC9	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
MC15	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C38	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
AC11	2401-001917	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
FC4	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC31	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC30	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC3	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC29	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
WC26	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
WC25	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC7	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC6	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC5	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC16	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC15R	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC15L	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
CC1	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
AC12	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC28	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC27	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC22R	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC22L	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
FC18	2401-001919	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,4*7,5MM,TP	
CC2	2401-001931	C-AL;220nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
AC10	2401-001938	C-AL;22uF,20%,25V,GP,TP,5x11mm,5mm	
UC16	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
UC15	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
UC14	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
CC9	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
MC16	2401-001965	C-AL;470nF,20%,50V,BP,TP,4x7mm,5mm	
CC8	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x9,5mm	
UC30	2401-002183	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x9,5mm	
HL2	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm	
HL1	2701-000114	INDUCTOR-AXIAL;10uH,10%,2.5x3.4mm	
OC1	3301-000297	BEAD-AXIAL;3.6x1.2x5.7mm,1400,2900G	
HB3	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
HB2	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
HB1	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
FB1	3301-000353	BEAD-SMD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,T	
USW5	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW4	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW3	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW6	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW7	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW8	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW9	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW10	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW11	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW12	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW2	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW14	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
USW13	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FU7-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU6-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU5-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU4-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
FU3-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
AFU2-C	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
CWM8	3711-000907	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,STRAIGHT,	
UIC1	AH11-00100B	MASK ROM-MM-ZS8;LC877348,MM-ZS8,-,-,QFP,	
OIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
	AH97-00900Z	**ASSY-CA'DECK;-,MM-S8,ASSY CA'DECK**	
JCW1-1	3809-001279	CABLE-FLAT;30V,80C,200MM,17P,1.25MM,UL28	
	3809-001282	CABLE-FLAT;30V,80C,80MM,9P,1.25MM,UL2896	
	6003-000276	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L10,ZPC(YEL),SWC	
	AH59-01087A	DECK-CASSETTE;CMAL1Z230A,MM-B4,-,-,DC12V	
	AH81-00543A	A/S-R/P HEAD ASS'Y;HADKH5655A,F513-853,R	
	AH81-00543C	A/S-F/R BELT,FF19S-31,FF19S-31,F/R BELT,	
	AH81-00543D	A/S-SOLENOID;F765-292,F765-292,SOLENOID,	
	AH81-00543E	A/S-ROLLER PINCH BLK R;F514-129,F514-129	
	AH81-00543F	A/S-ROLLER PINCH BLK L;F514-130,F514-130	
	AH81-00543H	A/S-REEL SENSOR;SG-107F3;KODENSHI,-,REEL	
	AH81-00543J	A/S-LEAF S/W-WHITE;SPLFF,-,LEAF S/W-WHIT	
	AH81-00543K	A/S-LEAF S/W-BLK;SPLFF1,-,LEAF S/W-BLK,-	
	AH81-00733A	A/S-MAIN BELT;MAIN BELT,-,-,-,-,-,-	
	AH81-00734A	A/S-MOTOR;CCM09-120L-1-2,-,-,-,-,-,-	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks